

réf. 99094342

CHARGEUR 100/240V L3000/L4000 2 LAMPES

ACCESSOIRES LAMPE-TORCHES

DESCRIPTION

Chargeur double 220V pour la lampe portative Adalit L-4000. Également compatible avec la L-3000. Ce chargeur dispose d'un système automatique de commutation entre charge rapide et charge d'entretien, avec un indicateur LED pour chaque lampe. Idéal pour une installation fixe dans les véhicules ou les postes de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de lampes à charger : 2
- Mode de charge : commutation automatique charge rapide ? charge d'entretien, sans risque de surcharge
- Durée de charge : max. 8 heures (arrêt automatique une fois la charge terminée)
- Indicateur de charge : 2 LED (rouge = en charge / vert = chargée)
- Indice de protection : IP54
- Alimentation : 100–240 V AC (50/60 Hz) ou DC 12/24 V
- Dimensions (L × l × H) : env. 181 × 102 × 57 mm
- Poids : env. 0,90 kg
- Certification : CE / E-Mark





Vanassche Firefighting Engineering
Brugsesteenweg 8
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 710 130
info@vanassche-fire.be
BE 0415.345.684
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be

Vanassche Services
Brugsestraat 153
B-8531 Harelbeke
+32 (0) 56 738 188
services@vanassche-fire.be
BE 0473.397.315
RPR Gent - Afdeling Kortrijk
vanassche-fire.be